



## Accessoires - Externe aanstuurkit type UTY-XWZXZ5

Deze externe aanstuurkit maakt het mogelijk om een potentiaal vrij contact toe te brengen of uit te lezen van het toestel. Hiermee kunnen verschillende functies op de unit toegebracht worden zoals aan-/uit sturing of uitlezen van error contact (afhankelijk van het toestel zijn bepaalde functies wel of niet beschikbaar). Voor sommige toestellen is het nodig om een communicatie kit te voorzien om deze connector aan te kunnen sluiten.

### Merk

- Fujitsu

### Product

- Accessoire, externe aanstuur kit voor communicatie kit UTY-TWBXF/TCBXZ2

### Functie

- Installatie-uitrusting

### Toe te passen binnenunits

- Type **ASYG LUCA**
- Type **ASYG LTCA**
- Type **ASYG LMCE**

### Eigenschappen

- Kan enkel in combinatie met UTY-TWBXF gebruikt worden.
- Voeding specificaties:
  - Voedings ingang : 5 tot 24VDC
  - Voedings uitgang : 24VDC of minder
  - Stroombereik : Tot 100 mA
- Schakel specificaties:
  - Tuimel- of Draaischakelaar, etc.. : Contact welke de status onderhoud
  - Maak gebruik van schakelaars de welke voldoende krachtig zijn voor DC 10mA of meer
- Weerstand specificaties:
  - Pas de weerstand aan voor een stroom van 10mA DC
  - Voorbeeld:
    - Vcc = DC 5V / R=470 Ohm (1/4W)
    - Vcc = DC 12V / R=1 kOhm (1/4W)
    - Vcc = DC 24V / R=2,2 kOhm (1/4W)
- Belasting:
  - Ingang : DC 20mA of minder
  - Uitgang : DC 500mA of minder
- Lengte van kabel (extern) tussen schakelaar en printplaat buitenunit < 10m