



Accessoires - I.R. Receiver Kit type UTY-LRJY1

Nodig om de inverter kanaalmodellen van de serie LUAD, LUAN en LUAK te bedienen via een draadloze afstandsbediening

Merk

- Fujitsu Airconditioning

Product

- IR ontvanger kit

Functie

- Afstandsbediening individueel type

Toe te passen binnenunits

- Type **ARY 9/12/14/18/22 LUAD**
- Type **ARY 24/30/36/45 LUAN**
- Type **ARY 45/54 LUAK**

Eigenschappen

- Niet aansluitbaar op een type ARYA en ARYF
- Standaardlengte van de bedieningskabel tussen de ontvanger en de binnenunit is 5m.
- Maximale lengte van de bedieningskabel tussen de ontvanger en de binnenunit is 10m. Er is een verlengkabel nodig indien de lengte groter is dan 5m. Zie accessoires.
- Signaalhoek van 120° en signaalbereikafstand van max. 7m
- Afmetingen voor gat in plafond of muur: 120 x 60 (H x B) [mm]
- Het is nodig de ontvanger zo dicht mogelijk bij het plafond te installeren als de ontvanger in de muur wordt geïnstalleerd. Minimum installatiehoogte op 2,2m.

Afmetingen

- Binnenste deel: 122 x 60 x 26,5 (H x B x D) [mm]
- Decoratiepaneel: 145 x 90 x 30 (H x B x D) [mm]

Accessoires

- Verlengkabel met een lengte van 5m. Type WJ029378143005
Maximum afstand tussen binnentoestel en ontvanger is 10m